



**Elektrotechnické předpisy ČSN
PŘEDPISY PRO KLADENÍ SILOVÝCH
ELEKTRICKÝCH VEDENÍ**

ČSN 34 1050

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Wiring rules for power electrical installations

a) Tyto předpisy platí pro kladení nových i rekonstruovaných silových vedení pevně i volně uložených. U vedení s vodiči holými nebo izolovanými na podpěrách platí jen pro rozpětí do 20 m.

b) Tyto předpisy neplatí pro venkovní vedení, kabelové křižovatky a souběhy spojové a dráhové podle ČSN 34 1100, dále neplatí pro trakční vedení (vyjma částí kabelových), trolejové vedení jeřábů a zdvihačů, vedení na plavidlech, vozidlech nebo letadlech, vedení na pracovních strojích, rozváděčích a rozvodnách, ve strojích a přístrojích, spotřebičích, svítidlech a pro kryté přípojnicové rozvody, pro které platí předpisy a ustanovení zvláštní.

Pro kladení silových vedení ve zvláštních podmínkách je nutno uvažovat ještě doplňující ustanovení zvláštních předpisů.1) Pro prozatímní elektrická zařízení platí ČSN 34 1090.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

A. PROVEDENÍ

Všeobecné zásady

1. a) Všechna vedení, instalační krabice a rozvodky i přístroje musí být uloženy tak, aby je po dohotovení bylo možno elektricky zkoušet a byl zajištěn přístup ke svorkám v krabicích za účelem provádění údržby vedení (prohlídky, dotahování šroubových spojů apod.).

1) Viz např. ČSN 34 1070, ČSN 34 1090, ČSN 34 1410, ČSN 34 1540, OPA 34 2609, ČSN 34 1639, ČSN 73 6201, OPE 37 5715, ČSN 34 1530, ČSN 34 1480, ČSN 73 6005.

Nahrazuje: viz dodatek

Účinnost od:
01.07.1971

02616

-- Vynechaný text --